

INSTRUÇÕES DE USO DA CENTRAL

Ao ligar a Central de Alarme, o painel LCD deve apresentar a seguinte mensagem:



Em seguida, a Central começa a se comunicar com os equipamentos. Caso nenhuma ocorrência seja detectada, no display aparecerá um aviso de "OK!!"




A Central checa na ordem de 1 até o número total de dispositivos cadastrados. Se algum equipamento não se comunicar ela avisa no display a seguinte mensagem:




Este aviso de Falha de Comunicação permanece até a central receber resposta do equipamento.

ALARME

Se algum dispositivo estiver acionado, a Central entra no modo de "PRE ALARME" onde ela avisa no display qual foi o número e o nome do equipamento. No canto superior do display há uma contagem regressiva para acionar as sirenes. Durante a contagem regressiva é possível **ANULAR** os dispositivos para que a central desconsidere o alarme, basta pressionar o botão de **REINICIAR/SILENCIAR**.



Acabada a contagem regressiva, as sirenes irão tocar até a CENTRAL ser desligada ou reiniciada. Durante o Alarme ainda é possível ver no Display qual é o equipamento acionado:



Em caso de detectores de incêndio instalados, recomenda-se reiniciar e desligar a central por 5 segundos para cortar a alimentação com os detectores.

PAINEL

O painel da Central de Alarme tem os seguintes elementos:



LED Fonte - Liga se a central estiver ligada na rede elétrica
LED Bateria - Se apagar indica que a bateria está baixa
LED Alarme - Indica que o sistema está alarmando
LED Atenção - Indica falhas de comunicação ou dispositivos anulados no sistema.

Botões de navegação - / e \

Botão Prog - Entra no menu e Confirma as ações do menu

Botão Disparo Geral - Aciona as sirenes manualmente

Botão Reinicia/Silencia - Reinicia a central. Se for apertado durante o pré alarme anula os equipamentos acionados.

ENTRANDO NO MENU

Pressione o botão Prog, para entrar no menu. Ao apertar o botão Prog novamente você navega entre os submenus:

1) Tempo Retardo

Setas / e \ para alterar o tempo do pré alarme. Pressione PROG para salvar as configurações.

2) Programar disp

Setas / e \ permitem escolher o novo número do endereço e aperte PROG para iniciar o processo de programação. Lembre-se que para ser programado, o equipamento precisa estar com o seu botão de programar pressionado.

3) Config max disp

Setas / e \ para alterar o número máximo de equipamentos no sistema. Pressione PROG para salvar as alterações. O número deve ser sempre igual ao número do último endereço instalado, para evitar falhas de comunicação.

APLICATIVO DA CENTRAL

Para programar os nomes dos endereços na Central e emitir relatórios, baixe o aplicativo (Android) disponível no site: <https://prevencao.ind.br> e no QR Code ao lado.

A Central pode ser conectada via bluetooth, com a central ligada procure pelo dispositivo HC-06 ou C.PREVENCAO, a senha padrão é 1234.

Uma vez pareado com a central é só abrir o aplicativo e fazer a programação.

android 

